

Elektronikus végállású motor programozása

2. A végállás beállítása:

- a) Megszakítom az áramellátást egy pillanatra (5 percig tanulási üzemmódban van)
- b) Megnyomom a LE és FEL gombokat egyszerre és nyomva tartom (3 másodpercig) amikor is a motor kattán 2-tőt.
- c) Felviszem a redőnyt a felső végállásig (nyomva tartva a FEL gombot) a redőny befeszíti magát a felső végállásba.
- d) Leviszem a lamellákat az alsó végálláshoz (nyomva tartva a LE gombot), de most én állítom be a végállást (finoman), ne pörgesse túl.
- e) Ha ez megvolt (a redőny leeresztve) megnyomom megint a FEL és LE gombokat egyszerre 3 másodpercig, amíg nem kattán 2-tőt a motor.

Ezzel befejeződött a végállás beállítása.